

Doro PhoneEasy[®] 345gsm

téléphone portable facile à utiliser



clavier à larges touches bien espacées



afficheur couleur très lisible



Bluetooth[®] pour oreillette / collier à induction

Ce téléphone portable permet de téléphoner, d'envoyer et de recevoir des messages en toute facilité grâce à ses grosses touches et ses larges caractères. Sa matière au toucher souple garantit une prise en main confortable. De plus, il dispose de nombreuses fonctions comme le vibreur et supporte la technologie sans fil Bluetooth[®].



doro[®] 

care electronics



Doro PhoneEasy[®] 345gsm

Coloris: noir et blanc/noir

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Numérotation/Conversation | |
| Répertoire avec plusieurs numéros par contact (domicile, portable, bureau) | 300 |
| Mémoires indirectes | • |
| Transfert des numéros entrants dans le répertoire | • |
| Transfert des contacts par SMS | • |
| Transfert des contacts par Bluetooth | • |
| Affichage prioritaire des 10 contacts privilégiés | • |
| Volume du combiné réglable. Nbre de niveaux | 7 |
| Mains-libres | • |
| Volume du mains-libres réglable. Nbre de niveaux | 7 |
| Prise oreillette | • |
| Volume de l'oreillette réglable. Nbre de niveaux | 7 |
| Commande de prise de ligne/raccroché | • |
| Touche secret | • |
| Verrouillage des touches | • |
| Verrouillage des touches automatique | • |
| Touche dédiée au verrouillage du clavier | • |
| Clavier rétro-éclairé | • |
| Chronomètre des conversations | • |
| Afficheur LCD combiné | |
| Menu déroulant | • |
| Type afficheur | 1.8 CSTN |
| Afficheur couleur | • |
| Résolution (h x l en pixels) | 96*128 |
| Dimensions de l'afficheur (h x l en mm) | 27*37 |
| Fonds d'écran | 8 |
| Afficheur rétro-éclairé | • |
| Afficheur en gros caractères | • |
| Heure et date | • |
| Fonction réveil | • |
| Fonction "pense-bête" | • |
| Nombre de langues | 14 |
| Journal des appelants | |
| Appels manqués | 20 |
| Appels reçus | 20 |
| Appels émis | 20 |
| Horodatage date & heure | • |
| Rappel à partir du journal des appelants | • |
| Enregistrer les numéros à partir du journal des appelants | • |
| SMS | |
| Fonction SMS | émission & réception |
| Fonction SMS désactivable | • |
| Appel des numéros figurant dans les SMS | • |
| Enregistrement des numéros figurant dans les SMS | • |
| Modèles SMS enregistrés | • |
| Transfert | • |
| Rappel de l'émetteur du SMS | • |
| Effacement sélectif des SMS | • |
| Effacement global des SMS | • |
| Choix de destinataires multiples | • |
| Texte prédictif | EN/FR/ES/IT/DE |
| Messagerie | |
| Accès à la messagerie par un appui prolongé sur la touche 1 | • |
| Sonnerie & paramètres acoustiques | |
| Nombre de profils incluant les paramètres sonores | 2 |
| Sonneries polyphoniques | 20 |
| Volume de la sonnerie réglable. Nbre de niveaux | 7 |
| Volume maxi de la sonnerie à 1 mètre en (db(A)) | >83 |
| Vibreur | • |
| Bip touche désactivable | • |
| Compatible appareils auditifs | T3/M3 |
| Services réseaux | |
| Appel en attente | • |
| Transfert d'appel direct | • |
| Transfert d'appel en cas d'occupation | • |
| Transfert d'appel en cas de non réponse | • |
| Transfert d'appel en cas d'absence de couverture réseau | • |
| Sélection du choix du réseau : automatique/manuel | • |
| Conférence à trois | • |
| Gestion des fonctions SIM toolkit | • |
| Restriction des appels | • |
| Configuration des fonctions d'urgence | |
| SMS d'alerte | • |
| Appels d'urgence vers les contacts enregistrés | • |
| Sécurité | |
| Code PIN on/off | • |
| Modification code PIN | • |
| Code PIN désactivable | • |
| Code PIN modifiable | • |
| Remise à zéro (configuration d'usine) | • |
| Bluetooth | |
| Bluetooth 1.2 | • |
| Profil mains-libres | • |
| Profil oreillette | • |
| Bluetooth désactivable | • |
| Possibilité de modifier le nom du Bluetooth | • |
| Possibilité de sélectionner l'oreillette Bluetooth ou le portable lors de la réception d'un appel | • |
| Sauvegarde des mots de passe des appareils déclarés | • |
| Autres caractéristiques | |
| Touche dédiée à la mise en marche | • |
| Jeu | • |
| Calculatrice | • |
| Radio FM | • |
| Mini-torche | • |
| Fonctions désactivables | • |
| Matière au toucher souple | • |
| Chargeur facile à connecter | • |
| Connecteurs pour support chargeur | • |
| Boîtier chargeur inclus | • |
| Dimensions (mm) | 125*52*15 |
| Poids (g) | 99 |
| Autonomie en veille (heure) | ~280 |
| Autonomie en conversation (minutes) | ~180 |
| Batterie | 850mAh Li-ion |
| Bloc chargeur | 5V/650mA |
| GSM 900/1800/1901 | EU version |