




Doro PhoneEasy[®] 332gsm

téléphone mobile facile à utiliser

-  mémoires directes et touche dédiée aux SMS
-  large clavier et menus simplifiés
-  son clair et amplifié jusqu'à +30dB

Téléphone portable doté d'un large clavier, de menus intuitifs en gros caractères pour appeler et écrire des messages en toute facilité. Il est également équipé d'un socle chargeur, du son amplifié et de touches dédiées au verrouillage du clavier, aux SMS et aux fonctions d'urgence.



Touche dédiée aux fonctions d'urgence



doro 

DESIGN BY DORO OF SWEDEN



Doro PhoneEasy[®] 332gsm

Coloris: noir et blanc

Numérotation/Conversation

Mémoires directes	3
Répertoire avec plusieurs numéros par contact (domicile, portable, bureau)	900
Vcard	•
Affichage prioritaire des 10 contacts privilégiés	•
Volume du combiné réglable. Nbre de niveaux	7
Mains-libres	•
Volume mains-libres réglable. Nbre de niveaux	7
Prise oreillette	•
Volume de l'oreillette réglable. Nbre de niveaux	7
Commande de prise de ligne/raccroché	•
Touche secret	•
Touche dédiée au verrouillage du clavier	•
Verrouillage automatique	•
Clavier rétro-éclairé	•
Chronomètre des conversations	•

Afficheur LCD combiné

Menu déroulant	•
Type d'afficheur	1.8 CSTN
Afficheur couleur	•
Résolution (h x l en pixels)	96*128
Dimensions de l'afficheur (h x l en mm)	27*37
Fonds d'écran	8
Afficheur rétro-éclairé	•
Afficheur en gros caractères	•
Réglage de la taille des caractères pour les SMS et le répertoire	•
Heure & date	•
Nombre de langues	17
Différents réglages de l'afficheur pour faciliter la lecture en cas de déficience visuelle	3

Journal des appelants

Appels manqués	•
Appels reçus	•
Appels émis	•
Capacité du journal des appelants	60
Horodatage date & heure	•
Rappel à partir du journal des appelants	•
Enregistrement des numéros à partir du journal des appelants	•

SMS

Touche dédiée aux SMS	•
Fonction SMS	émission & réception
Possibilité de désactiver la fonction SMS	•
Appel des numéros figurant dans les SMS	•
Enregistrement des numéros figurant dans les SMS	•
Rappel de l'émetteur du SMS	•
Effacement sélectif des SMS	•
Effacement global des SMS	•

Choix de destinataires multiples •

Texte prédictif •

Programmation à distance

Programmation à distance (optionnelle) •

Messagerie

Accès à la messagerie par un appui prolongé sur la touche 1 •

Sonneries & paramètres acoustiques

Sonneries polyphoniques 10

Volume de la sonnerie réglable. Nbre de niveaux (hors position off) 7

Volume maxi de la sonnerie à 1 mètre en (db(A)) >83

Vibreur •

Bip touche désactivable •

Niveau maximal d'atténuation du signal entrant (dB RLR) 30

Tonalité réglable •

Services réseaux

Appel en attente •

Transfert d'appel direct •

Transfert d'appel en cas d'occupation •

Transfert d'appel en cas de non réponse •

Transfert d'appel en cas d'absence de couverture réseau •

Sélection du choix du réseau : automatique / réseau •

Conférence à trois •

Gestion des fonctions SIM toolkit •

Restriction des appels •

Configuration des fonctions d'urgence

SMS d'alerte •

Appels d'urgence vers les contacts enregistrés •

Sécurité

Modification du code PIN •

Code PIN on/off •

Modification du code PIN sur la carte SIM •

Remise à zéro (configuration d'usine) •

Autres caractéristiques

Fonction réveil •

Calendrier •

Mini-torche •

Possibilité de désactiver certaines fonctions •

Dimensions (mm) 105*50*17

Poids (g) 88

Socle chargeur fourni •

Chargeur facile à connecter •

Autonomie en veille (h) ~660

Autonomie en conversation (min) ~240

Batterie 1000mAh Li-ion

Bloc secteur 5V/650mA

GSM 850/900/1800/1900 •