

# Doro PhoneEasy® 115

Téléphone sans fil avec technologie numérique DECT et répondeur

Ce téléphone sans fil DECT est très facile à lire avec un écran rétro-éclairé hautement contrasté qui affiche les noms complets et les numéros sans devoir faire défiler l'écran. Les grandes touches à retour vocal facilitent la numérotation des appels tandis que la qualité TrueSound de Doro offre un meilleur son pour les conversations. En plus de disposer d'un répondeur intégré, le téléphone sans fil DECT Doro PhoneEasy® 115 est équipé de la fonction mains-libres au son puissant.

- ✓ Larges touches de numérotation à retour vocal
- ✓ Afficheur très contrasté
- ✓ Son très puissant (30 dB)



# Doro PhoneEasy® 115

## Fonctions principales

Prénumérotation	✓
Mains-libres	✓
Verrouillage des touches	✓
Chronomètre des conversations	✓
Nombre maxi de combinés par base	5
Menu déroulant	✓
Portée à l'intérieur (mètres)	~50
Portée à l'extérieur (mètres)	Up to 300
Bip touche	✓
Indicateur hors de portée	✓
Horloge	✓
Alarme de réveil	✓

## Mémoires

Touche bis	10
Mémoires indirectes	8
Nombre de positions du répertoire	100

## Afficheur du combiné

Graphique dot matrix	✓
Afficheur rétro-éclairé	✓
Dimensions de l'afficheur (h x l mm)	23x38

## Sons et signaux

Sonneries monophoniques	5
Sonneries polyphoniques	5
Sonnerie sur la base	✓
Nombre de niveaux de réglage de la sonnerie (hors coupure)	5
Coupure de la sonnerie	✓

## Paramètres acoustiques

Niveau maximal de réception (dB(A))	30
Compatible appareils auditifs	✓
Mains-libres sur le combiné	✓

Nombre de réglages du mains-libres	5
Coupure du micro	✓
Nombre de niveaux de réglage du volume	5

## Son

Touche d'amplification sonore	+10 dB
-------------------------------	--------

## Identification de l'appelant

Présentation du numéro <sup>1</sup>	20
Présentation du nom/numéro en phase de 2ème appel <sup>2</sup>	✓
Présentation du nom enregistré dans le répertoire	✓
Présentation du nom transmis par le réseau <sup>2</sup>	✓
Horodatage par l'horloge du téléphone (date/heure)	✓
Horodatage réseau (date/heure) <sup>2</sup>	✓

## Répondeur

Commandé par la base	✓
Commandé par le combiné	✓
Accès à distance	✓
Fonction mémo	✓
Fonction répondeur simple	✓
Durée d'enregistrement (minutes)	<15
Horodatage (date/heure)	✓
Réglage du nombre de sonneries avant activation du répondeur	2,4,6,8, TS

## Caractéristiques combiné

Autonomie en veille (h)	~100
Temps de conversation (jusqu'à plusieurs heures)	~10
Avertisseur de batterie faible	✓

## Technologie

DECT	✓
Eco functionality	✓