

# Doro PhoneEasy<sup>®</sup> 338gsm

téléphone portable aux fonctions essentielles



clavier à larges touches  
bien espacées



afficheur très lisible



3 mémoires directes

Téléphone portable de taille idéale destiné à ceux qui souhaitent émettre et recevoir des appels très aisément. Ses 3 touches mémoires, son large clavier et son répertoire de 50 noms/numéros renforcent ses qualités ergonomiques. Sa matière au toucher souple garantit une prise en main confortable et permet d'activer la fonction mains-libres facilement. Il est également équipé de la fonction SMS en réception (seulement) désactivable.



doro<sup>®</sup> 

care electronics



# Doro PhoneEasy<sup>®</sup> 338gsm

Coloris: blanc

Numérotation/Conversation	
Touches de mémoires directes	3
Capacité du répertoire	50
Transfert des numéros entrants dans le répertoire	•
Volume du combiné réglable. Nbre de niveaux	7
Mains-libres	•
Volume du mains-libres réglable. Nbre de niveaux	7
Prise oreillette	•
Volume de l'oreillette réglable. Nbre de niveaux	7
Commande de prise de ligne/raccroché	•
Verrouillage des touches	•
Verrouillage des touches automatique	•
Touche dédiée au verrouillage du clavier	•
Clavier rétro-éclairé	•
Chronomètre des conversations	•
Afficheur LCD combiné	
Menu déroulant	•
Afficheur blanc sur noir	•
Résolution (h x l en pixels)	64*102
Dimensions de l'afficheur (h x l en mm)	23*36
Afficheur rétro-éclairé	•
Afficheur en gros caractères	•
Heure et date	•
Nombre de langues	14
Journal des appelants	
Appels manqués	20
Appels reçus	20
Appels émis	20
Horodatage date & heure	•
Rappel à partir du journal des appelants	•
Enregistrer les numéros à partir du journal des appelants	•
SMS	
Fonction SMS	en réception
Fonction SMS désactivable	•
Appel des numéros figurant dans les SMS	•
Enregistrement des numéros figurant dans les SMS	•
Rappel de l'émetteur du SMS	•
Effacement sélectif des SMS	•
Effacement global des SMS	•
Messagerie	
Accès à la messagerie par un appui prolongé sur la touche 1	•
Sonnerie & paramètres acoustiques	
Sonneries polyphoniques	10
Volume de la sonnerie réglable. Nbre de niveaux	7
Volume maxi de la sonnerie à 1 mètre en (db(A))	>83
Vibreur	•
Bip touche désactivable	•
Compatible appareils auditifs	T3/M3
Configuration des fonctions d'urgence	
SMS d'alerte	•
Appels d'urgence vers les contacts enregistrés	•
Sécurité	
Code PIN on/off	•
Modification code PIN	•
Code PIN désactivable	•
Code PIN modifiable	•
Autres caractéristiques	
Touche dédiée à la mise en marche	•
Fonctions désactivables	•
Matière au toucher souple	•
Chargeur facile à connecter	•
Connecteurs pour support chargeur	•
Dimensions (mm)	125*52*15
Poids (g)	99
Autonomie en veille (heure)	~280
Autonomie en conversation (minutes)	~180
Batterie	850mAh Li-ion
Bloc chargeur	5V/650mA
GSM 900/1800/1901	EU version

Ce document ne peut être considéré comme contractuel. Les renseignements y figurant sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés à tout moment sans avis préalable.